



Articolo	R1-SOHO
Codice	M55112010
Bande	800MHz
Potenza in uscita DownLink UpLink	10dBm 20dBm
Guadagno DownLink UpLink	60dB 60dB
Controllo Aut. Guadagno	30dB
Ripple in banda	<4dB
Impedenza	50Ω
Connettori	SMA
Alimentazione	12Vcc (alimentatore compreso)
Dimensioni	15x16x3,5cm

L'amplificatore R1-SOHO è stato pensato per risolvere i problemi di copertura del segnale di telefonia mobile (bande 800MHz) all'interno di aree medio-piccole come: locali di abitazioni, interrati, uffici, sale riunioni, locali pubblici e box sotterranei.

- Controllo automatico dell'isolamento tra le antenne
- Controllo automatico del guadagno
- UpLink spento se non in uso

In base alle vigenti normative, si ricorda che l'installazione di tali apparati è consentita in modo esclusivo agli operatori di telefonia mobile ciascuno nella propria porzione di spettro assegnata dal ministero.