



Articolo	R3-SOHO
Codice	M55112030
Bande	800MHz 900MHz 2100MHz
Potenza in uscita DownLink UpLink	10dBm 20dBm
Guadagno DownLink UpLink	60dB 60dB
Controllo Aut. Guadagno	30dB
Ripple in banda	<4dB
Impedenza	50Ω
Connettori	SMA
Alimentazione	12Vcc (alimentatore compreso)
Dimensioni	35x17x3,5cm

L'amplificatore R3-SOHO è stato pensato per risolvere i problemi di copertura del segnale di telefonia mobile (bande 800, 900 e 2100MHz) all'interno di aree medio-piccole come: locali di abitazioni, interrati, uffici, sale riunioni, locali pubblici e box sotterranei.

- Controllo automatico dell'isolamento tra le antenne
- Controllo automatico del guadagno
- UpLink spento se non in uso

In base alle vigenti normative, si ricorda che l'installazione di tali apparati è consentita in modo esclusivo agli operatori di telefonia mobile ciascuno nella propria porzione di spettro assegnata dal ministero.